

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **29208**
Nombre.....: **Subira**
Municipios: **Odèn**
Provincias: **Lleida**
Fecha de Construcción.....: **16 de julio de 1987**
Pilar sin centrado forzado...: **1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**
Último cuerpo.....: **0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.**
Total cuerpos.....: **1 de 0,50 m de alto.**

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	1° 29' 39,3529"	1° 29' 35,10744" ±0.01 m
Latitud.....:	42° 08' 00,7182"	42° 07' 56,73649" ±0.012 m
Alt. Elipsoidal...:		1975,281 m ±0.018 (BP)
Cálculos:	01 de octubre de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 31 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	375552,49 m	375458,545 m
Y.....:	4665782,37 m	4665578,410 m
Factor escala....:	0,999790548	0,999790851
Convergencia...:	- 1° 00' 37"	- 1° 00' 40"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1923,685 m. (BP)

Situación:

Situado en la cima del Puig de Subira, en su extremo Oeste, cubierto de pinar.

Acceso:

Desde San Lorenzo de Morunys, por la carretera hacia Oden y Organyá, a los 8 Km. se llega a la bifurcación que sale a la izquierda y que va a Solsona. Frente a ésta, se toma a la derecha el camino antiguo a Oden; se sigue durante 5 Km. y se deja el vehículo. A pie, hacia la izquierda, por senda, se sube hasta un collado y luego a la derecha hasta llegar a la señal, recorriendo unos 1.500 m.

Horizonte GPS:

Despejado

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Vértice observado con GPS.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

029208 Subira

Coordenadas ETRS89. Huso 31

