

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número.....: **11149**
Nombre.....: **Peña Orduña**
Municipios: Junta de Villalba de Losa
Provincias: Burgos
Fecha de Construcción.....: 03 de agosto de 1968
Pilar sin centrado forzado...: 1,17 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,40 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,40 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 02' 47,6027"	- 3° 02' 52,29607" ±0.015 m
Latitud.....:	42° 59' 28,2543"	42° 59' 24,30080" ±0.017 m
Alt. Elipsoidal...:		1089,551 m ±0.017 (BP)
Cálculos:	18 de marzo de 1998	01 de enero de 2012 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	496204,56 m (0.041)	496098,381 m
Y.....:	4759922,31 m (0.04)	4759714,704 m
Factor escala....:	0,999600177	0,999600187
Convergencia...:	- 0° 01' 54"	- 0° 01' 57"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1038,482 m. (BP)

Situación:

Situado en lo más alto de la Peña Orduña, junto a la línea de provincia con Vizcaya; el terreno es de erial.

Acceso:

Desde Berberana, por la carretera N-625 hacia Bilbao, al llegar al puerto de Orduña, Km. 104,700, se sigue a la izquierda por el camino que va a la ermita de la Virgen de la Peña unos 5 Km., donde se deja el vehículo. A pie, por la divisoria hacia el N., se tarda media hora hasta llegar a la señal.

Horizonte GPS:

Despejado



NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Álava.Vértice observado con GPS.Observaciones GPS realizadas por la Diputación Foral de Álava.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

21-jun-2025

Coordenadas ETRS89. Huso 30