

**Reseña Vértice Geodésico**

21-jun-2025

**Número.....: 36496**  
**Nombre.....: Turó de l'Home**  
**Municipios: Fogars de Montclús**  
**Provincias: Barcelona**  
**Fecha de Construcción.....: 02 de mayo de 1979**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	2° 26' 09,5285"	2° 26' 05,41671" ±0.015 m
Latitud.....:	41° 46' 39,3410"	41° 46' 35,33674" ±0.015 m
Alt. Elipsoidal...:		1757,962 m ±0.026 (BP)
Cálculos:	01 de mayo de 1985	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 31 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	453124,69 m	453031,099 m
Y.....:	4625318,66 m	4625114,143 m
Factor escala....:	0,999627036	0,999627146
Convergencia...:	- 0° 22' 33"	- 0° 22' 36"

**Altitud sobre el nivel medio del mar: 1707,811 m. (BP)**

**Situación:**

Situado en el pico del Turó de L' Home perteneciente al macizo de Montseny.

**Acceso:**

Desde Fogás de Monteliú a Viladreu por la carretera CBV 5301, en el Km. 20,200 antes de llegar a Santa Fe, se sigue a la izquierda una carretera o pista en buen estado que sube al coll de Santa Elena y siguiendo siempre a la derecha llega a un ancho cruce en donde comienza el último tramo asfaltado que lleva a un Control de Radar Militar. Poco antes, se encuentra una pista a la derecha que sube a Turó de L' Home, donde hay un refugio. Para llegar al vértice hay que recorrer a pie 20 m.

**Horizonte GPS:**

Vértice rodeado de antenas.



**NO EXISTE CROQUIS**

**Observaciones:**

Vértice observado con GPS.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

036496 Turó de l'Home

Coordenadas ETRS89. Huso 31

